

## DWEN-01

### Switch MIFARE con tasca porta-badge

**DWEN-01** è un interruttore che utilizza una qualunque tessera a standard MIFARE 13,56 MHz per commutare un carico elettrico.

Lo switch si installa ad incasso muro, su una scatola elettrica 86x86.

**DWEN-01** è adatto per un uso in interno ed è stato progettato per essere utilizzato - in modalità stand-alone - nelle stanze di Hotel, B&B, residence, ecc.



DWEN-01 Fronte



DWEN-01 Retro

#### □ Dati Tecnici / Prestazioni

<b>Letture RFID</b>	A standard MIFARE, 13,56 MHz
<b>Tipo utilizzo</b>	In interno, come interruttore/sezionatore di un carico elettrico
<b>Max corrente sui contatti</b>	30A
<b>Modo di funzionamento</b>	Con inserimento tessera Mifare nell'apposita tasca frontale
<b>Installazione</b>	Ad incasso muro entro scatola elettrica 86x86
<b>Morsetti</b>	Lin - linea elettrica in entrata N - neutro Lout - linea elettrica in uscita
<b>Dimensioni / peso</b>	86 (L) x 86 (A) x 45 (P) mm / 110 g