

BS200K

Tastiera stand-alone Bluetooth con lettore di prossimità Mifare 13,56 MHz

BS200K è una tastiera con pulsanti touch, dotata di lettore di prossimità MIFARE 13,56 MHz e funzione Bluetooth: il relè integrato può essere attivato da un codice PIN o da una tessera Mifare registrati nella memoria oppure può essere attivato dall'amministratore dell'impianto con APP TTLOCK eseguendo un tap sullo schermo del proprio cellulare.

BS200K viene normalmente utilizzata in B&B dove l'amministratore - grazie all'APP TTLOCK - può gestire l'accesso da remoto (assegnazione di un codice ad un utente, limitazioni orarie di accesso, ...).

BS200K comunica con l'App dell'amministratore attraverso il Gateway WiFi e viene alimentata a 12Vcc @ 1A.



□ Dati Tecnici / Prestazioni

Tecnologia	Tastiera touch con lettore di prossimità Mifare 13,56 MHz
Gestione	Con App TTLOCK via bluetooth
Portata di lettura	Fino a max 5-6 cm. con tessere ISO
Installazione	In interno o in esterno (grado di protezione IP65)
Memoria	20.000 memorie utente
Ingressi / Uscite	Ingresso stato porta e ingresso pulsante di uscita / Output relè NA-COM-NC / Funzione campanello
Indicazioni all'utente	LED verde e LED rosso / buzzer
Alimentazione	12 Vcc @ 1A max
Temperatura e umidità di utilizzo	Temperatura -10 °C / +55 °C, U.R. Max 95% senza condensazione
Dimensioni e peso	79 (L) x 125 (A) x 15,5 (P) mm; 290 g
Programmazione codici	Mediante APP TTLOCK

Installazione:

